



ENDRESS

Power Generators

ESE 1506 DHS-GT ES

Artikel-Nr.: **230031**



Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max.Leistung 3~ [kVA/kW]	14.5/11.7
Max.Leistung 1~ [kVA/kW]	7.6/6.8
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	13.2/10.6
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	6.9/6.2
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	19.1/30
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

Motor

Motortyp	HONDA GX 690 / 22 HP
Bauart	2-Zylinder 4-Takt OHV
Hubraum [cm ³]	688
Leistung bei 3000 U/min	13,2
CO ₂ - Emissionen [g / kWh]	751
CO ₂ Testverfahren	k.A
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	16
Verbrauch bei 75% Last [l/h]	5,2
Laufzeit bei 75% Last [h]	3,1
Startsystem	E-Start inkl. Batterie
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	103
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	78
Gewicht ca. [kg]	140
Maße L x B x H [mm]	945 x 570 x 645
Steckdosen	1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A

„Diese CO₂-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.


Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 1506 DHS-GT ES

Artikel-Nr.: 230031

ENDRESS 
Power Generators

Vorteile auf einen Blick

Entspricht nicht der EU-Geräuschrictlinie 2000/14/EG

Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Absschaltautomatik

Generator-Überlastungsschutz

HONDA + Briggs & Stratton OHV-Motoren

Großtank für lange Laufzeiten

Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

Mögliche Einsatzbereiche

	400V	230V
Elektrowerkzeuge bis	10500W	6500W
Garten- oder Baugeräte bis	6200W	4100W
Kompressoren oder Pumpen bis	5200W	3100W
Inverter-Schweißgeräte bis Ø	6,0mm	

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

	Bestell-Nr.
Funk-Fernbedienung	162 007
FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset	162 009
3-Wege Kraftstoffhahn	163 050

Zubehör

	Bestell-Nr.
Radsatz	161 015
Radsatz	161 015
Wartungssatz	164 033
Betankungsset für 3-Wege-Kraftstoffhahn	163 110

выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2020

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

